



ボタン図凡例

記号	種別	長さ	吊荷重	備考
B-1	美術ボタン	22m	300kg	
B-2	美術ボタン(3分筋)	6.8m・6m・6.8m	100kg×3	
L-1~12	照明ボタン(2分筋)	6.8m×2	100kg×2	
L-13~14	照明ボタン(3分筋)	6.8m×3	100kg×3	
L-15~16	照明ボタン(3分筋)	6m・6.8m・6.8m	100kg×3	
L-17~18	照明ボタン(3分筋)	6.8m×3	100kg×3	
L-19	照明ボタン(3分筋)	6.8m・6m・6.8m	100kg×3	
L-20~21	照明ボタン	22m	300kg	
WC1~11	照明用ウォールコンセント			

※注：負荷プラグ盤3の電源容量(300A)は、ユーティリティ電源の分電盤3と共有

ボタン番号	コンセント番号(コンセントはT型)	負荷プラグ盤	回路番号	備考				
L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12	北側 南側	1	115~120 6回路	1回路20A				
			121~126 6回路					
			127~132 6回路					
			133~138 6回路					
			139~144 6回路					
			145~150 6回路					
			151~156 6回路					
			157~162 6回路					
			163~168 6回路					
			169~174 6回路					
			215~220 6回路					
			221~226 6回路					
L-13 L-14 L-15 L-16 L-17 L-18 L-19	北側 中間 南側	3	227~235 9回路	1回路20A				
			236~244 9回路					
			245~253 9回路					
			254~262 9回路					
			263~271 9回路					
			272~280 9回路					
			97~105 9回路					
			106~114 9回路					
			L-20 L-21		東側 中間 西側	2	175~214	1回路20A
							272~280 9回路	

※L-19、L-20は共通回路

WC番号	仕様	負荷プラグ盤	回路番号	備考
WC1~9	各4回路 1回路20A C型コンセント	2	175~214	※隅光せず直回路で使用する場合は最大6回路まで
WC10、11	各2回路 1回路20A C型コンセント	2		